

Gasoline Generator | Generador Gasolina | Gerador a Gasolina

TG4000CXV-XP

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Code Código Código	201-049
Model Modelo Modelo	TG4000CXV-XP
Product Producto Produto	Gasoline Generator Generador Gasolina Gerador a Gasolina
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Air Cooled Refrigerado Per Aire Refrigerado a Ar
Cylinders Cilindros Cilindros	Single Cylinder Monocilíndrico Monocilíndrico
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Recoil Start Arranque Manual Manual Retrátil
Engine Motor Motor	TE90GXP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	270 cc
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	3600 RPM
Air Filter Filtro de Aire Filtro de Ar	Dual Element Doble Elemento Duplo Elemento
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	24.0 l
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	0.6 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	10W30
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima	3.8 kW kVA
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal	3.5 kW kVA
Quantity of Phases Numero de Fases Número de Fases	Single Phase Monofasico Monofásico
Main Output Voltaje Principal Tensão Principal	230 V 115 V
Frequency Frecuencia Frequência	60 Hz
Voltage Selector Llave Seletora Chave Seletora	Not No Não
Sockets Enchufes Tomadas	2 x 115 V 1 x 230 V
Toolkit Juego de Herramientas Kit Ferramentas	Yes Si Sim
Battery Charger Cargador de Bateria Carregador de Bateria 12VDC 8A	Yes Si Sim

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8502.20.11
Net Weight Peso Neto Peso Líquido	61 kg
Gross Weight Peso Bruto Peso Bruto	63 kg
Box Dimension Tamaño de la Caja Dimensão da Caixa	725 x 590 x 580 mm
EAN	7898438038671
Stacking Apilado Empilhamento (box/ cajas/ caixas)	3