

Medidor de luz Fluke 941



Características principais

- Meça em lux ou foot-candles, com um botão para alternar entre as opções de exibição
- Faixa de medição de até 20.000 lux ou velas de pé
- Retenção de dados para congelar a leitura no display digital
- Capacidade mínima/máxima de mostrar leituras altas e baixas
- Desligamento automático para economizar bateria
- Inclui tampa protetora do sensor

Visão geral do produto: Medidor de luz Fluke 941

Projetado para uso em vários ambientes, o medidor de luz Fluke 941 é fácil de usar e fornece exibição de dados clara para uma variedade de aplicações.

O Fluke 941 é um luminômetro portátil que pode medir a luz visível enviada de uma variedade de fontes de luz, incluindo lâmpadas fluorescentes, haleta metálico, sódio de alta pressão ou lâmpadas incandescentes. Com um cabo de extensão para o medidor de luz e visor separado, o Fluke 941 fornece uma ferramenta portátil para medir com precisão a luz em vários ambientes. O Fluke 941 é uma ferramenta portátil que mede luz de até 20.000 fc de lux com uma precisão de 0,01 fc/lux.

Formulários:

Ambientes de sala limpa, agricultura, operações HVAC Avaliação da iluminação da sala como parte das análises de saúde e segurança ambiental Qualidade da fonte de luz e solução de problemas

Especificações: Medidor de luz Fluke 941

Parâmetro de medição	
Faixa	20, 200, 2000, 20000, 200000 Lux 20, 200, 2000, 20000FC (footcandle)
Precisão	±3% (a 2854°K - calibrado pela lâmpada incandescente comum) ±6% outras fontes de luz visível Erro de cosseno 30°±2% 60°±6% 80°±25% Ângulo cosseno corrigido de acordo com as especificações gerais de grau A de JIS C 1609:1993 e CNS 5119 A

Especificações	
Taxa de amostragem:	2,5 vezes/segundo para o display digital
Mostrar:	Ecrã LCD de 3½ dígitos de 1999 pontos
Sensor:	Diodo fotoelétrico de silício e filtro óptico
Ambiente:	Para uso interno
Fonte de energia:	9V NEDA 1604, IEC 6LR61
Duração da bateria:	200 horas; em cerca de 6 minutos após o desligamento automático
Dimensão (unidade principal)	130 x 63 x 38 mm
Dimensão (sensor)	80 x 55 x 29 mm
Peso:	220 g (incluindo a bateria)
Período de garantia:	1 ano

Informações sobre pedidos



Fluke 941

Medidor de luz Fluke 941

-
- 941 luminômetro
 - bateria 9V
 - Manual do usuário
-



Fluke. Mantendo seu mundo funcionando.® up

Fluke Corporation PO
Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para mais informações ligue:
Nos EUA (800) 443-5853 No
Canadá (800) 36-FLUKE De
outros países +1 (425) 446-5500 www.fluke.com

©2023 Fluke Corporation.
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
05/2023

**A modificação deste documento não é permitida sem
permissão por escrito da Fluke Corporation.**